

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 20 мин

Код товара: 356075



Цена: 56 440,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.9
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	4.5
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовоокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	36
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	6
Емкость АБ, аЧ :	18
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	20
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 20 мин

Онлайн ИБП SW1000L с батарейным модулем BM-36-18, в котором установлено 6 АБ суммарной емкостью 18 Ач, обеспечит резервное питание в течение 20 мин (при 80% загрузке) электротехники мощностью 1000 ВА /900 Вт. Примерами нагрузки являются:

- газовые котлы и другое нагревательное оборудование;
- системы водоснабжения и очистки воды;
- сети охранной сигнализации и видеонаблюдения;
- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- бытовые приборы небольшой мощности.

Также ИБП обеспечит защиту техники от перепадов напряжения и электрических помех. Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности источник питания полноценно взаимодействует с генераторами.

Работа ИБП SW1000L основана на технологии двойного преобразовании энергии, которая позволяет устройству:

- корректировать напряжение с высокой точностью ($\pm 2\%$) в диапазоне (90-295 В) без перехода на АБ;
- моментально переводить электропитание нагрузки на АБ при отключении электричества или выходе напряжения за пределы рабочего диапазона;
- обеспечивать питание нагрузки напряжением идеальной синусоидальной формы.