

ИБП Штиль ИБП SW1000SL (1000 ВА)

Код товара: 609473



Цена: 34 560,00 руб.

| | |
|--|---|
| Артикул: | |
| Бренд: | Штиль |
| Число фаз : | 1 |
| Активная мощность, кВт : | 0.9 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В: | 90-295 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, %: | + -2 |
| Форма выходного напряжения : | Чистая синусоида |
| Максимальный выходной ток, А: | 2.3 |
| Наличие встроенных батарей : | Нет |
| Поддержка подключения внешних АБ : | Да |
| Тип АБ : | Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В : | 36 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А : | 1 |
| Количество АБ 12В, шт. : | 3 |
| Емкость АБ, аЧ : | 9 |
| Возможность "горячей" замены встроенных АБ : | Нет |
| Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин. | 5(15) |
| Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин. | 8 |
| Срок службы АБ, лет : | До 7 |
| Гарантия : | 2 года |

ИБП Штиль ИБП SW1000SL (1000 ВА)

Онлайн ИБП SW1000SL предназначены для обеспечения бесперебойной работы и защиты от перепадов напряжения однофазных электроприборов бытового или коммерческого применения мощностью до 1000 ВА /900 Вт:

- отопительных и нагревательных приборов;
- водяных и скважинных насосов;
- систем водоснабжения и очистки воды;
- систем безопасности;
- аудио- и видеотехники;
- ПК и периферийного оборудования;
- бытовой электротехники небольшой мощности.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SW1000SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

SW1000SL – ИБП топологии онлайн, который работает по принципу двойного преобразования напряжения, что позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью ($\pm 2\%$) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АКБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением.